TRIDONIC

Driver LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV

Baureihe advanced



Produktbeschreibung

- _ Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber
- _ Ausgangsstrom auswählbar zwischen 350, 500 und 700 mA
- _ Max. Ausgangsleistung 20 W
- _ Bis zu 85 % Effizienz
- _ Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
- _ Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- _ Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und **VDE 0711**
- _ Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- _ 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe

https://www.tridonic.com/herstellergarantiebedingungen)

Gehäuse-Eigenschaften

- _ Gehäuse: Polycarbonat, weif3
- _ Schutzart IP20

Schnittstellen

_ Klemmen: 0° Schraubklemmen

Funktionen

- _ Überlastschutz
- _ Kurzschlussschutz
- _ Leerlaufschutz
- _ Übertemperaturschutz
- _ Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV
- _ Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV (zwischen L und N)
- _ Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde)

Typische Anwendung

- _ Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen
- _ Für Panel- und Flächenbeleuchtung bei Büro- und Bildungs-Anwendungen

Website

http://www.tridonic.com/87500621

























Downlights

Fläche

Boden | Wand


Freistehend

Dekorativ



Driver LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV


Baureihe advanced



Bestelldaten

Тур	Artikelnummer	Verpackung Karton	Verpackung Kleinmengen	Verpackung Großmengen	Gewicht pro Stk.
LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	87500621	20 Stk.	280 Stk.	3.360 Stk.	0,094 kg
Technische Daten					
Netzspannungsbereich	220 – 240 V				
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V				
Max. Eingangsstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	0,12 A				
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	< 450 μA				
Netzfrequenz	50 / 60 Hz				
Überspannungsschutz	320 V AC, 1 h				
Max. Eingangsleistung	26 W				
Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^①	24 W				
Min. Ausgangsleistung	8,7 W				
Max. Ausgangsleistung	20 W				
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^①	85 %				
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^①	0,95				
Ausgangsstromtoleranz ②	± 10 %				
Max. Ausgangsstromspitze ®	≤ Ausgangsstrom +	20 %			
Max. Ausgangsspannung (U-OUT)	60 V				
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	< 20 %				
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz)	± 5 %				
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	≤ 1,2 s				
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	≤ 0,2 s				
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang)	0 s				
Umgebungstemperatur ta (bei Lebensdauer 50.000 h)	40 °C				
Lagertemperatur ts	-40 +80 °C				
Lebensdauer	bis zu 50.000 h				
Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)	5 Jahr(e)				
Abmessungen L x B x H	101,5 x 51 x 29,5 mm	1			

Prüfzeichen



Normen

EN 55015, EN 60598-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384

Spezifische technische Daten

qY	Ausgangsstrom®	Min. Ausgangsspannung	Max. Ausgangsspannung	Max. Ausgangsleistung	Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, min. Last)	tc Punkt max.	Umgebungstemperat ur ta
LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	350 mA	25 V	50,0 V	17,5 W	21 W	100 mA	85,0 %	78 %	80 °C	-20 +50 °C
LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	500 mA	20 V	40,0 V	20,0 W	24 W	110 mA	83,5 %	78 %	85 °C	-20 +50 °C
LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	700 mA	14 V	28,5 V	20,0 W	24 W	110 mA	82,0 %	75 %	85 °C	-20 +50 °C

① Testwert bei 700 mA. ② Ausgangsstrom ist Mittelwert. ③ Testwert bei 25 °C.

1. Normen

EN 55015

EN 60598-1

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61347-1

EN 61347-2-13

EN 61547

EN 62384

1.1 Glühdrahttest

nach EN 61347-1 mit erhöhter Temperatur von 850 °C bestanden.

2. Thermische Angaben und Lebensdauer

2.1 Erwartete Lebensdauer

Erwartete Lebensdauer				
Тур	Strom	ta	40 °C	50°C
	350 mA tc		70 °C	80°C
LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	550 IIIA	Lebensdauer	50.000 h	30.000 h
	500 mA	tc	75°C	85°C
	300 IIIA	Lebensdauer	30.000 h	
	700 mA	tc	75°C	85°C
	700 IIIA	Lebensdauer		30.000 h

Der LED-Treiber ist für die oben angegebene Lebensdauer ausgelegt, unter Nennbedingungen mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von kleiner 10 %.


Die Abhängigkeit des Punktes to von der Temperatur ta hängt auch vom Design der Leuchte ab.

Liegt die gemessene Temperatur to etwa 5 K unter to max., sollte die Temperatur ta geprüft und schließlich die kritischen Bauteile (z.B. ELCAP) gemessen werden.

Detaillierte Informationen auf Anfrage.

3. Installation / Verdrahtung

3.1 Anschlussdiagramm



3.2 Leitungsart und Leitungsquerschnitt

Zur Verdrahtung Litzendraht mit Aderendhülsen oder Volldraht verwenden. Für perfekte Funktion der Käfigzugbügelklemmen müssen die Eingangsleitungen 4 – 5 mm abisoliert werden.

Das max. Drehmoment an der Klemmschraube (M3) liegt bei 0,2 Nm.


Eingangsklemme (D2)



Ausgangsklemme (D1)



Um eine gut funktionierende Zugentlastung zu erreichen, schlagen wir vor den Durchmesser des Kabelmantels der Seite D2 2 mm größer zu wählen als den Manteldurchmesser der Seite D1. (Dieser Wert kann variieren wenn das verwendete Kabelmantelmaterial von Seite D2 zu D1 ein unterschiedliches Quetschverhalten aufweist).




Folgende Tabelle zeigt die Verwendung der Laschen der Zugentlastung in Bezug auf die Kabelmanteldurchmesserdifferenz zwischen Seite D2 und D1:

D: **	te D2	Sei	Seite D1						
Differenz		bdeckung	Klemmena	seboden	Gehäu				
D2 - D1	Ohne Lasche	Mit Lasche Ohne Lasche Mit Lasche		Mit Lasche	Ohne Lasche	Mit Lasche			
3,5 mm	-	X	-	X	-	Х			
5,5 mm	×	-	-	X	-	X			
3,5 mm	×	-	×	-	-	Х			
3,5 mm	Х	-	-	X	×	-			
1,5 mm	Х	-	×	-	×	-			
1,5 mm	-	Х	×	-	_	Х			
1,5 mm	-	Х	-	X	×	-			
-0,5 mm	_	Х	X	-	×	_			

3.3 Montageumgebung

Trocken; Säurefrei; Ölfrei; Fettfrei. Die am Gerät angegebene maximale Umgebungstemperatur (ta) darf nicht überschritten werden. Die unten angegebenen Mindestabstände sind Empfehlungen und von der eingesetzten Leuchte abhängig. Versorgungseinheit nicht für Montage direkt in der Ecke geeignet.



Das LED-Modul und alle Kontaktstellen innerhalb der Verdrahtung ausreichend gegen 3 kV Überspannung isolieren.

3.4 Verdrahtungsrichtlinien

- Alle Verbindungen möglichst kurz halten, um gutes EMV-Verhalten zu erreichen.
- Netzleitungen getrennt vom LED-Treiber und anderen Leitungen führen (ideal 5 10 cm Abstand)
- Max. Länge der Ausgangsleitungen beträgt 2 m.
- Zur Einhaltung der EMV Vorschriften sekundäre Leitungen (LED Modul) parallel führen.
- Falsche Verdrahtung kann LED-Module zerstören.
- Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrahtung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Leitungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.
- Die Stromeinstellung muss gemäß der Anforderung der Niederspannungsanlagen eingebaut werden.


3.5 Austausch LED-Modul

- 1. Netz aus
- 2. LED-Modul entfernen
- 3. 20 Sekunden warten
- 4. LED-Modul wieder anschließen


Hot-Plug-In oder Schalten der LEDs am Ausgang ist nicht erlaubt und kann zu sehr hohem Strom in den LEDs führen.

3.6 Stromauswahl


Für 350 mA diese Klemmen verwenden:



Für 500 mA diese Klemmen verwenden:



Für 700 mA diese Klemmen verwenden:




3.7 Gerätebefestigung

Max. Drehmoment für die Befestigung: 0,5 Nm/M4


4. Elektr. Eigenschaften

Testwerte bei 230 V 50 Hz.


4.1 Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Last




4.4 Eingangsstrom in Abhängigkeit von der Last




4.2 Power Faktor in Abhängigkeit von der Last



4.5 THD in Abhängigkeit von der Last



4.3 Eingangsleistung in Abhängigkeit von der Last



350 mA
500 mA
700 mA

4.6 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten bezogen auf den Einschaltstrom

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einsc	haltstrom
Installation Ø	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	Imax	Pulsdauer
LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	65	84	104	130	65	84	104	130	10 A	80 µs

Dies sind max. Werte, die aus dem Einschaltstrom berechnet werden! Achten sie darauf, den max. Nenndauerstrom des Leitungsschutzautomaten nicht zu überschreiten. Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.

Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

4.7 Oberwellengehalt des Netzstromes (bei 230 V / 50 Hz und Volllast) in %

	THD	3.	5.	7.	9.	11.
LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	< 20	< 11	< 5	< 5	< 4	< 3

5. Funktionen

5.1 Verhalten bei Kurzschluss

Bei Kurzschluß am LED-Ausgang schützt sich der LED-Treiber selbst. Nach Behebung des Kurzschlußes erfolgt automatische Rückkehr in den nominalen Betrieb.

5.2 Verhalten bei Leerlauf

Im Leerlaufbetrieb wird die vorgegebene max. Ausgangsspannung nicht überschritten.

5.3 Überlastschutz

Wird die maximale Last um einen definierten internen Grenzwert überschritten, schützt sich der LED-Treiber selbst und die LED's flackern. Nach Behebung der Überlast erfolgt automatische Rückkehr in den nominalen Betrieb.

5.3 Übertemperaturschutz

Das LED-Betriebsgerät ist vor kurzzeitiger thermischer Überlastung geschützt. Wenn die Temperaturgrenze überschritten wird, dann wird der Ausgangsstrom verringert, um tc auf einem bestimmten Niveau zu begrenzen.

6. Sonstiges

6.1 Isolations- bzw. Spannungsfestigkeitsprüfung von Leuchten

Elektronische Betriebsgeräte für Leuchtmittel sind empfindlich gegenüber hohen Spannungen. Bei der Stückprüfung der Leuchte in der Fertigung muss dies berücksichtigt werden.

Gemäß IEC 60598-1 Anhang Q (nur informativ!) bzw. ENEC 303-Annex A sollte jede ausgelieferte Leuchte einer Isolationsprüfung mit 500 V $_{DC}$ während 1 Sekunde unterzogen werden.

Diese Prüfspannung wird zwischen den miteinander verbundenen Klemmen von Phase und Neutralleiter und der Schutzleiteranschlussklemme angelegt. Der Isolationswiderstand muss dabei mindestens $2\,M\Omega$ betragen.

Alternativ zur Isolationswiderstandsmessung beschreibt IEC 60598-1 Anhang Q auch eine Spannungsfestigkeitsprüfung mit 1500 V $_{\text{AC}}$ (oder 1,414 x 1500 V $_{\text{DC}}$). Um eine Beschädigung von elektronischen Betriebsgeräten zu vermeiden, wird von dieser Spannungsfestigkeitsprüfung jedoch dringendst abgeraten.

6.2 Bedingungen für Lagerung und Betrieb

Luftfeuchtigkeit: 5 % bis max. 85 %,

nicht kondensierend (max. 56 Tage/Jahr bei 85 %)

Lagertemperatur: -40 °C bis max. +80 °C

Bevor die Geräte in Betrieb genommen werden, müssen sie sich wieder innerhalb des spezifizierten Temperaturbereiches (ta) befinden.

6.3 Maximale Anzahl an Schaltzyklen

Alle LED-Treiber werden mit 50.000 Schaltzyklen geprüft.

6.4 Zusätzliche Informationen

weitere technische Informationen auf $\underline{www.tridonic.com} \rightarrow \mathsf{Technische}$ Daten

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch

Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde!